

## **MOSA**

MOSA - Monofazni benzinski generatori

### GE 2500 SR FAMILY



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike:

- Motor SUBARU EX 17, zračno hladjen, benzin
- Alternator NSM K 80B, sinhronizovani, bez četkica
- Zaštitni nosač
- Monofazna snaga: 2.3 kVA / 230V / 10 A
- Ručni start
- Utičnice CEE standard

1 x C.B. 12V (crvena)

1 x C.B. 12V (crna)

- Utičnica Šuko standard

2 x 16A 230V 2P+T

#### Tehničke karakteristike

<b>MODEL C.A. - 50 Hz</b>	<b>Monofazni sinhronizovani alternator, samopobudjući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica</b>
Monofazna snaga stand-by	2.3 kVA / 230V / 10 A
Monofazna snaga PRP	2 kVA / 230V / 8.7 A
Cos $\phi$	1
Punjač	12V c.c. / 10A
Klasa izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Benzin 4-taktni, OHC, zračno hladjenje</b>
Model	SUBARU EX 17
Snaga stand-by	2.9 kW (3.9 HP)
Snaga PRP	2.6 kW (3.5 HP)
Cilindri / Zapremina	1/ 169 cm <sup>3</sup>
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	0.95 l/h

## Oprema

Standardna oprema:

- Benzinski motor
- Zračno hladjenje
- Start na kanap
- Zaustavljanje motora (u slučaju nedostatka ili niskog tlaka ulja)
- Pokazatelj nivoa goriva
- Sinhronizovani alternator
- Toplotna zaštita
- Punjač

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Set za uzemljenje