

## **MOSA**

MOSA - Monofazni benzinski generatori

### GE 4500 SX



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor HONDA GX 270, zračno hladjen, benzin
- Alternator SINCRO ER2 CAT, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Monofazna snaga: 4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A
- Start na kanap
- Utičnice CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

#### Tehničke karakteristike

<b>MODEL C.A. - 50 Hz</b>	<b>Monofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica</b>
Monofazna snaga stand-by	4.9 kVA (4.4 kW) / 230 V / 21.3 A
Monofazna snaga PRP	4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A
Cos $\phi$	0.9
Punjač	12V c.c. / 10 A
Klasa izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Benzin 4-taktni, OHV, zračno hladjenje</b>
Model	Honda GX 270
Snaga stand-by	5.7 kW (7.7 HP)
Snaga PRP	4.6 kW (6.2 HP) 1/ 270 cm <sup>3</sup>
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	1.6 l/h

## Oprema

Standardna oprema:

- Benzinski motor
- Zračno hladjenje
- Start na kanap
- Zaustavljanje motora (u slučaju nedostatka ili niskog tlaka ulja)
- Sinhronizovani alternator
- Toplotna zaštita
- Punjač
- Istureni prekidač

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Set za uzemljenje
- Nastavak za izduvne gasove