



Ferrari - Generatorji

MGB 450 SX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|-----------------|
| MOTOR: Bencin, 4- taktni | |
| Model | Honda GX 270 |
| Vžig | Električn |
| Hlajenje | Zračno |
| Nazivna moč Stand-by * | 5,7kW (7,7 Hp) |
| Nazivna moč P.R.P. * | 4,6 kW (6,2 Hp) |
| Valji / Prostornina | 1 / 270 cc |

| | |
|--|--------------------------|
| IZVEDBA C.A. - 50 Hz | |
| Enofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk | |
| Enofazna moč Stand-by ** | 4,9 kVA / 230 V / 21,3 A |
| Enofazna moč P.R.P. ** | 4kVA / 230 V / 17,4 A |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| OSNOVNE ZNAČILNOSTI | |
| Vtičnice | 2x230V 16A 2P + T CEE |
| Mere | 900x 570 x 720 mm |
| Teža | 130kg |
| Kolesčki za prekladanje | |
| Brezhrupen | |