



Ferrari - Generatorji

## MGB 600 SX

### Karakteristike

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| MOTOR: Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje |                 |
| Model                                          | YanmarLN 100    |
| Vžig                                           | Električni      |
| Hlajenje                                       | Zračno          |
| Nazivna moč Stand-by *                         | 6,5kW (8,8 Hp)  |
| Nazivna moč P.R.P. *                           | 5,7 kW (7,7 Hp) |
| Valji / Prostornina                            | 1 /435 cc       |

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| IZVEDBA C.A. - 50 Hz                                                       |                          |
| Enofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk |                          |
| Enofazna moč Stand-by **                                                   | 5,7 kVA / 230 V / 24,8 A |
| Enofazna moč P.R.P. **                                                     | 5kVA / 230 V / 21,7 A    |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| OSNOVNE ZNAČILNOSTI |                                             |
| Vtičnice            | 1x230V 32A 2P + T CEE 1x230V 16A 2P + T CEE |
| Mere                | 1020x 645 x930 mm                           |
| Teža                | 194kg                                       |
| Brezhrupen          |                                             |
| Oprema na zahtevo   | Ročni prevozni voziček                      |