



Ferrari - Generatori

## MGB 750T SX

### Karakteristike

MOTOR: Benin, 4-taktni	
Model	HondaGX 390
Start	Električni
Hladjenje	Zračno
Snaga Stand-by *	7,7kW (10,5 Hp)
Snaga P.R.P. *	6 kW (8,1 Hp)
Cilindri / Zapremina	1 /389 cc

MODEL C.A. - 50 Hz	
Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ogranichenjem, bez četkica	
Trofazna snaga Stand-by **	7,5 kVA / 400 V / 10,8 A
Trofazna snaga P.R.P. **	6,5kVA / 400 V / 9,4 A
Enofazna snaga P.R.P. **	4kVA / 230 V / 17,4 A

OSNOVNE KARAKTERISTIKE	
Utičnice	1x400V 16A 3P + N + T CEE 1x230V 16A 2P + T CEE
Dimenzije	1060x570 x665 mm
Težina	165 kg
Zvučnoizoliran	
Točkovi za premeštanje	
Oprema na zahtev	Automatska ploča EAS, Nastavak za izduvne gasove