

## **MOSA**

MOSA - Monofazni benzinski generatori

### GI 2000 SX



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike:

- Motor Honda GX 100, vazdušno hladjen, Benzin
- Alternator sa trajnim magnetima, bez četkica
- Zvučno izoliran
- **Snaga jedne faze:** 1500 (1700 max) VA / 230 V / 6.6 A
- Ručni start

#### Tehničke karakteristike

<b>MODEL C.A.: - 50 Hz</b>	<b>Alternator sa trajnim magnetima, samopobudjujuć, bez četkica</b>
Monofazna snaga stand-by	1.7 kVA / 230 V / 7.4 A
Monofazna snaga PRP	1.5 kVA / 230 V / 6.5 A
Cos $\phi$	1
Punjač	12V c.c. / 8.3 A
Klasa izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Benzin 4-taktni, OHC, vazdušno hladjen</b>
Model	Honda GX 100
Snaga stand-by	2.3 kW (3.1 HP)
Snaga PRP	1.9 kW (2.6 HP)
Cilindri / Zapremina	1 / 98 cm <sup>3</sup>
Obrtni moment	4500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	0.75 l/h

## Oprema

### OBIČAJNA OPREMA:

- Benzinski motor
- Vazdušno hladjenje
- Start na kanap
- Zaustavljanje motora (u slučaju nedostatka ili niskog pritiska ulja)
- Alternator s trajnim magnetima
- Toplotna zaštita
- Punjač akumulatora

### Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V