

## **MOSA**

MOSA - Monofazni benzinski generatori

### GE 3000 SX



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Honda GX 160, vazdušno hladjen, benzin
- Alternator SINCRO EP2 72L, sinhronizovan, bez četkica
- Zvučno izoliran (SX)
- Monofazna snaga: 2.5 kVA (2.25 kW)/ 230 V / 10.8 A
- Ručni pogon
- Utičnice CEE standard

1 x C.B. 12V (crvena)

1 x C.B. 12V (crna)

1 x 16A 230V 2P+T

- Utičnice Šuko standard

1 x 16A 230V 2P+T

#### Tehničke karakteristike

<b>MODEL C.A. - 50 Hz</b>	<b>Monofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjem, bez četkica</b>
Monofazna snaga stand-by	2.8 kVA (2.5 kW)/ 230 V / 12.2 A

Monofazna snaga PRP	2.1 kVA (1.9 kW)/ 230 V / 9.1 A
Cos $\phi$	0.9
Punjač	12V c.c. / 10 A
Klasa izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Benzinn 4-taktni, OHC, vazdušno hladjenje</b>
Model	Honda GX 160
Snaga stand-by	3.3 kW (4.5 HP)
Snaga PRP	2.5 kW (3.4 HP)
Cilindri / Zapremina	1/ 163 cm <sup>3</sup>
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	0.9 l/h

## Oprema

Običajna oprema:

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Vžig na poteg
- Zaustavitev motorja (olje)
- Kazatelj ostanka olja
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Polnilec
- Istaknuti stikalo

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Set za uzemljenje