

MOSA

MOSA - Trofazni benzinski generatori

GE 7500 HSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Honda GX 390, vazdušnoo hladjen, benzin
- Alternator Sincro EK2 MCT, sinhronizovani, sa četkicama
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8A
- Predvidjen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikači CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, sa četkicama
	7.5 KVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A
Trofazna snaga stand-by	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Trofazna snaga PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8

Klasa izolacije	H
-----------------	---

MOTOR	Bencin 4-taktni, OHV, vazdušno hladjenje
	Honda GX 390
Model	
	8.2 kW (11.1 HP)
Snaga stand-by	
	6.4 kW (8.7 HP)
Snaga PRP	
	1/ 389 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	2.4 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Benzinski motor
- Vazdušno hladjenje
- Start na kanap
- Zaustavljanje motora (u slučaju nedostatka ili niskog pritiska ulja)
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Compound
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za prevoz CTM200
- Nastavak za izduvne gasove